Language
Jezik:
1.English
2. Srpski
3. Slovenščina

PRIME S

User Manual

1.Information Regarding Safe Usage:

Thank you for choosing KOSPET products. To ensure the best performance of the device, please read and follow all the safety information carefully before using it.

1) In gas stations, chemical plants and other public places where the usage of electronic products is prohibited, please observe the relevant regulations of the area and keep a certain distance from these places when using the device.

2) The radio waves generated by this device may affect the normal operation of implantable medical devices or personal medical devices. If you are using these medical devices, please consult the medical device manufacturer for the conditions of using these devices and follow their directions.

3) Radio waves generated by electronic devices may interfere with the safe flight of the aircraft. Please follow the airline's requirements to keep the device off while you are flying.

4) This device can work normally in an environment with a temperature of 0 ~ 35℃.The device with its accessories can be stored in a place with a temperature of -20℃ ~ +45℃. A temperature too high or low may damage the device and cause malfunctions.

5) Do not expose the device to extremely high-temperature environments like scorching sun rays or around high-temperature devices like heaters, ovens, microwave ovens, or water heaters. High-temperature environments may cause battery explosions or other safety accidents.

6) This product uses a non-removable lithium-polymer battery. To avoid accidents, non-professionals are not suggested to disassemble the battery.

7) Before using this product, please charge the product for 1-2 hours with original accessories and a safety-certified charger.

8) Some KOSPET products are equipped with magnetic charging cables. Please keep the charging device away from other metal objects, or the magnet attraction between the charging device and other metal objects might result in a short circuit fire or other accidents.

9) Our company's products are not a sophisticated medical device. The detected heart rate, blood pressure or other health-related values are for reference only and cannot be used as a clinical basis.

2.Product Specifications:

Product Model Processor	Ceramic+PC
RAM & ROM Watch Material	TPU
Strap Material Display Screen	1.6”IPS 400*400 pixels
Touch Screen Front Camera	Capacitive Touch Screen
Side Camera Battery	5MP(software update)
Face ID	8MP(software update)
Speaker	1050mAh lithium-polymer battery Supported
MIC	Supported
Vibration	Supported
Blood oxygen Sleep	Supported
PRIME S	Supported
SC9832E+NRF52832/PAR282	Supported
2 1GB+16GB	

Breath training	Supported
Heart Rate Measurement	Movement
Mode	IP67（Can’t be worn in swimming）
WIFI	GSM:B2(1900),B3(1800),B5(850),B8(900)
Bluetooth	WCDMA:B1(2100),B5(850),B2(1900),B8(900)
GPS	TDD LTE:B38(2600MHz), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
SIM Card Type	FDD LTE:B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850), B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700), B20(800)
Waterproof Level	
Network Frequency Range Supported	
Supported	
2.4GHz	
Bluetooth 4.1	
GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou	
Nano	

3.SIM Card Installation Directions:

1) Use a tool to remove the SIM card tray.

2) Fix the SIM card on the SIM card holder.
Insert the SIM card tray into the watch.

Notifications:

1) This device support only the Nano Nano SIM card.

please check whether the network frequency band used by your network operator is consistent with this product.

2) Before installing the SIM card,

4. Watch Charging:

1) Please charge the watch for 1-2 hours before using this product.

2) Connect the Pogo data cable to the power adapter, and then charge the watch.



3) It is strictly forbidden to connect the Pogo charging cable to metal products, which may cause a fire.

Resolutions for Charging Malfunction:

1) If the connection between the charging cable and the charger is unstable, please reconnect the data cable and the charger.

2) If the device can not be turned on or charged, please use a 5V / 2A or above charger to charge the device for more than 20 minutes to activate the battery.


3) Contact KOSPET customer service to obtain a new charger.

4) In your city, find a professional mobile phone repair shop to disassemble and reinstall the battery.

5. Download the Watch Assistant APP:

1) Before using the watch, you can use your mobile phone to scan the QR code below to download GaoFit.

2) Or you can search for GaoFit in Google Play store and Apple App Store to download.



6. Install the Watch Assistant App:

1) When installing the APP, you need to give GaoFit permissions to use the phone's Bluetooth, send messages, obtain your location, etc.

2) When you install the GaoFit application on your Android phone, some phones require you to set GaoFit as a "whitelist" application in the system settings to ensure that this application will not be forcibly closed when the phone is off.

The picture shows Huawei mobile phones. Different models of mobile phones have different settings.

3) You need to register an account before using the app, and then you can use the app after logging in.

7. Connect your phone and watch through GaoFit:

1) Slide down the watch to enter the menu, click on the " " to enter the connection interface.

2) Click to enter Device on GaoFit, click " " in the upper right corner to scan the QR code of the watch.

User Manual

3)Tap pair on the phone and watch respectively.

4) The watch and mobile phone are successfully connected.

User Manual

5) For ios phones, you need to allow notifications from the watch iPhone.

Notice: iPhone may delay the pop-up dialog box. If you do not allow your watch to receive iPhone notifications, your watch will not be able to synchronize the latest phone calls, text messages, and design application messages.

6) On the Device interface, click PRIME S to enter more settings: Silent mode, Application reminder, Lookup device, Auxiliary input Etc.

Auxiliary input: When you enter text on your phone, the watch will synchronize the text.

7) You can download the watch face to your watch here

The phone and watch cannot be connected, troubleshooting method:

1) Make sure that the Bluetooth of the mobile phone and watch is turned on.

2) In Phone-Settings-Bluetooth, delete all paired Bluetooth devices; on the page where the watch is to be connected, click the "trash can icon" to delete all paired devices, restart the watch and phone, and then connect again.

3) Download and install GaoFit again.

4) Change to another mobile phone to download GaoFit connected watch.

5) If none of the above-mentioned resolutions work, please contact KOSPET customer service at after-sales@kospet.com.

8. Watch operating instructions:

Quick setting page 1:

Enter the connection page.

Turn on airplane mode

User Manual

Quick setting page 2:

Do Not Disturb mode:
When this feature is turned on, the watch will be in silent mode, and all messages and calls will no longer remind you.

Screen brightness:
Click this area to set the screen brightness level.

Lift to Wake Screen:
When this function is turned on, the screen will automatically wake when you lift your wrist.

Data transmission:
After this function is turned on, it will connect to the network via mobile data.

GPS:
Turn on or off GPS positioning function.

Bluetooth / WIFI:
Quickly turn on or off the Bluetooth / WIFI function.

User Manual

Quick setting page 3:

Enter the dual system (Android Mode/Sports Mode) to switch
User Manual

Quick setting page 4:

Clean up background apps

Other quick operation instructions:

On any interface, long press the power button for 2 seconds to enter the quick setting menu.

Circle Screen

Shutdown

Reboot

Mode switch

RecentTasks

Square /Circular
screen display mode
setting.

9. Watch faces Settings:

1) Change the watch face : Long press the watch face, slide left or right to select the official KOSPET watch face.

2) Custom watch face: Long press the watch face, slide to the custom watch face interface, you can choose the camera to take pictures or select the picture in the gallery as the custom watch face background.

3) Download the watch face: Long press the watch face, slide to the far right, click the + icon to download the numerous watch face appearances online (this function requires network connection).

10. Other functions:

This product is a smartwatch phone based on the Android operating system. The main functions are in accordance with those of other Android phones. That's why they are not mentioned in the manual. If you have any questions, please contact our after-sales customer service staff.

For more product details, please visit the KOSPET official

website: www.kospet.com

11. Common troubleshooting Resolutions:

1) The watch cannot be turned on?

Please refer to "Resolutions for Charging Malfunction" at page 7.

2) Can't connect the phone to the watch?

Please refer to "Resolutions for Connection Failure" at page 15.

3) The phone cannot recognize the SIM card?

a. Please refer to "SIM Card Installation Directions" at Page 6. b. Please install another brand-new SIM card into the watch to rule out the possibility of a bad SIM card.
c. Please check the SIM card slot to see whether it's dirty or deformed.

4) Forgot the unlock pattern? The watch cannot be unlocked?

Visit the KOSPET official forum, download the flash tool and firmware (Re-flash Rom), and flash the watch.

5) The standby time of the watch is too short, is there a problem with the battery?

The practical standby time depends on the different using habits and frequencies of each user. This device is based on the Android system with abundant functions and powerful configuration. When the applications with high power consumption such as calls, social media apps, and games, the actual standby time may only normally be 3-5 Hours.

6) Is the watch easy to get hot?

As mentioned above, this product is rich in functions and powerful configurations. If you use high-power applications for a long time. Because the processor generates a lot of heat at high speed running, the watch is with a small surface and the heat dissipation is relatively slow. Try to avoid using high power consumption applications for too long, and take some time and methods to lower the temperature of the device in time.

7) Does it support Bluetooth calling?

Not supported, you need to install a SIM card to use the calling function.

8) GPS function failure?

a. Please check the GPS setting (watch → setting → connection →GPS) to check whether the GPS is turned on, and set the GPS to high precision mode. b. When you use the GPS function for the first time, please use GPS positioning in an open outdoor area. After the GPS initially locating the city, the subsequent use of GPS positioning will be faster.

If you have any other questions, feel free to contact KOSPET official after-sales customer service at:

ПРИМЕ С

Srpski

Упутство за употребу

1. Информације о безбедној употреби:

Хвала вам што сте изабрали КОСПЕТ производе. Да бисте обезбедили најбоље перформансе уређаја, пажљиво прочитајте и пратите све безбедносне информације пре употребе.

1) На бензинским пумпама, хемијским постројењима и другим јавним местима где је забрањена употреба електронских производа, придржавајте се релевантних прописа у области и држите се на одређеној удаљености од ових места када користите уређај.

2) Радио таласи које генерише овај уређај могу утицати на нормалан рад имплантабилних медицинских уређаја или личних медицинских уређаја. Ако користите ове медицинске уређаје, обратите се произвођачу медицинског уређаја за услове коришћења ових уређаја и пратите њихова упутства.

3) Радио таласи генерисани електронским уређајима могу да ометају безбедан лет ваздухоплова. Молимо вас да пратите захтеве авио-компаније да уређај буде искључен док летите.

4) Овај уређај може нормално да ради у окружењу са температуром од 0 ~ 35℃. Уређај са својим додацима може да се складишти на месту са температуром од -20℃ ~ +45℃. Превисока или ниска температура може оштетити уређај и узроковати кварове.

5) Не излажите уређај екстремно високим температурама као што су ужарени сунчеви зраци или у близини уређаја високе температуре као што су грејачи, пећнице, микроталасне пећнице или бојлери. Окружење са високом температуром може изазвати експлозије батерија или друге безбедносне незгоде.

6) Овај производ користи литијум-полимерску батерију која се не може

уклонити. Да би се избегле незгоде, не професионалцима се не препоручује да растављају батерију.

7) Пре употребе овог производа, пуните производ 1-2 сата оригиналним прибором и пуњачем са сертификатом о безбедности.

8) Неки КОСПЕТ производи су опремљени магнетним кабловима за пуњење. Држите уређај за пуњење даље од других металних предмета, јер би магнетна привлачност између уређаја за пуњење и других металних предмета могла довести до пожара кратког споја или других несрећа.

9) Производи наше компаније нису софистицирани медицински уређај. Откривени број откуцаја срца, крвни притисак или друге вредности везане за здравље су само за референцу и не могу се користити као клиничка основа.

2.Продуцт Спецификације:

Производ модел Процесор	крви кисеоником сна
РАМ и РОМ-Гледај материјал	Приме М
Трака Материјал Екран тоуцх	СЦ9832Е + НРФ52832 /
сцреен Предња камера сиде	ПАР2822 1 ГБ + 16ГБ
пуњива батерија лица	Керамика + ПЦ
ИД	ТПУ
звучник	1.6 "ИПС 400 * 400 пиксела
Миц	Цапацитиве Сцреен
вибрације	5МП (Софтваре Упдате)
	8МП (ажурирање софтвера)

1050мАх Ли-Ион батерија	Подржано
Подржани Подржано	
Подржано	Подржано
Подржано	

Упутство за употребу

Дах тренинг Подржани откуцаја	
срца Мерење покрета режим ВиФи	2,4ГХз
ГПС	Блуетоотх 4.1
	ГПС/А-ГПС/ГЛОНАСС/Беидоу
Блуетоотх	Нано
СИМ картица Тип	ИП67 (Не може се носити у пливању)
Водоотпорна нивоу	ГСМ:Б2(1900),Б3(1800),Б5(850),Б8(90
	0) ВЦДМА
	:Б1(2100),Б5(850),Б2(1900),Б8(900)
мреже Фреквенцијски опсег Подржан	ТДД ЛТЕ:Б38(2600МХз), Б39(1900), Б40(2300), Б41(2500)
Подржан	ФДД ЛТЕ:Б1(2100), Б2(1900),Б3(1800),Б5(850), Б7(2600),Б8(900),Б12(700),Б17(700), Б20(800) 5

3.Упутства за инсталацију СИМ картице:

1) Користите алат за уклањање лежиште за СИМ картицу.

2) Причврстите СИМ картицу на Нано

држач СИМ картице.
Уметните лежиште за СИМ картицу у сат.

Обавештења:

1) Овај уређај подржава само Нано СИМ картицу.

проверите да ли је опсег мрежних фреквенција који користи ваш мрежни оператер у складу са овим производом.

2) Пре инсталирања СИМ картице,

4. Пуњење:

сата1) Напуните сат 1-2 сата пре употребе овог производа.

2) Повежите Пого кабл за пренос података на адаптер за напајање, а затим напуните сат.



3) Строго је забрањено повезивање Пого кабла за пуњење на металне производе, што може изазвати пожар.



Решења за квар пуњења:

1) Ако је веза између кабла за пуњење и пуњача нестабилна, поново повежите кабл за пренос података и пуњач.

2) Ако се уређај не може укључити или напунити, користите пуњач од 5В / 2А или више да пуните уређај дуже од 20 минута да бисте активирали батерију.


3) Контактирајте КОСПЕТ корисничку подршку да набавите нови пуњач.

4) У свом граду пронађите професионалну радионицу за поправку мобилних телефона да раставите и поново инсталирате батерију.

5. Преузмите апликацију Ватцх Ассистант:

1) Пре коришћења сата, можете користити свој мобилни телефон да скенирате КР код испод да бисте преузели ГаоФит.

2) Или можете потражити ГаоФит у Гоогле Плаи продавници и Аппле Апп Сторе-у за преузимање.



6. Инсталирајте апликацију Ватцх Ассистант:

1) Када инсталирате апликацију, морате да дате ГаоФит-у дозволе за коришћење Блуетоотх-а телефона, слање порука, добијање ваше локације итд.

2) Када инсталирате апликацију ГаоФит на свој Андроид телефона, неки телефони захтевају да ГаоФит поставите као апликацију „беле листе“ у системским подешавањима како бисте били сигурни да ова апликација неће бити насилно затворена када је телефон искључен.

На слици су Хуавеи мобилни телефони. Различити модели мобилних телефона имају различита подешавања.

3) Морате да региструјете налог пре коришћења

апликације, а затим можете да користите апликацију након пријављивања.

7. Повежите телефон и сат преко ГаоФит-а:

1) Повуците надоле сат да бисте ушли у мени, кликните на " " за улазак у интерфејс везе.

2) Кликните да бисте ушли у уређај на ГаоФит, кликните на " " у горњем десном углу да бисте скенирали КР код сата.

Упутство за употребу

3) Додирните упаривање на телефону и гледајте.

4) Сат и мобилни телефон су успешно повезани.

Упутство за употребу

5) За иОС телефоне, морате да дозволите обавештења са иПхоне сата.

Напомена: иПхоне може одложити искачући оквир за дијалог. Ако не дозволите да ваш сат прима иПхоне обавештења, ваш сат неће моћи да синхронизује најновије телефонске позиве, текстуалне поруке и поруке апликација за дизајн.

6) На интерфејсу уређаја кликните на ПРИМЕ С да бисте унели више подешавања: нечујни режим, подсетник за апликацију, уређај за тражење, помоћни унос итд.

Упутство за употребу

Помоћни унос: Када унесете текст на свом телефону, сат ће синхронизовати текст.

7) Бројчаник сата можете преузети на свој сат овде

Упутство за употребу

. Телефон и сат не могу да се повежу, начин решавања проблема: 1)

Уверите се да је Блуетоотх на мобилном телефону и сату укључен.

2) У Пхоне-Сеттингс-Блуетоотх, избришите све упарене Блуетоотх уређаје; на страници на коју треба да се повеже сат, кликните на „икону корпе за смеће“ да бисте избрисали све упарене уређаје, поново покрените сат и телефон, а затим се поново повежите.

3) Поново преузмите и инсталирајте ГаоФит.

4) Пређите на други мобилни телефон да бисте преузели ГаоФит повезани сат.

5) Ако ниједна од горе наведених решења не функционише, контактирајте КОСПЕТ корисничкуна подршкуафтер-салес@коспет.цом.

8. Гледајте упутства за употребу: Страница за

брзо подешавање 1:

Уђите наза повезивање страницу.

Укључите режим рада у авиону.

Упутство за употребу,

страница 2. Брза подешавања:

режим Не узнемиравај:
Када је ова функција укључена, сат ће бити у нечујном режиму и све поруке и позиви вас више неће подсећати.

Осветљеност екрана:
Кликните на ову област да бисте подесили ниво осветљености екрана.

Подигните екран за буђење:
Када је ова функција укључена, екран ће се аутоматски пробудити када подигнете зглоб.

Пренос података:
Након што је ова функција укључена, она ће се повезати на мрежу путем мобилних података.

ГПС:
Укључите или искључите функцију ГПС позиционирања.

Блуетоотх / ВИФИ:
Брзо укључите или искључите Блуетоотх / ВИФИ функцију.

Приручник за кориснике, страница за

брзо подешавање 3:

Уђите у двоструки систем (Андроид режим/Спортски режим) да бисте променили
Кориснички приручник

Брза страница за подешавање 4:

Очистите позадинске апликације

Остала упутства за брзо руковање:

На било ком интерфејсу, дуго притисните дугме за напајање 2 секунде да бисте ушли мени за брзо подешавање.

Круг екрана

Гашење

Рестартујте

Моде Свитцх

РецентТаскс

Упутство за

Квадрат / циркулар
екран подешавање
режима.

9.Подешавања:

Бројчаници сата1) Промените бројчаник сата: Дуго притисните бројчаник сата, превуците налево или надесно да бисте изабрали званични КОСПЕТ бројчаник.

2) Прилагођено лице сата: Дуго притисните лице сата, клизите до интерфејса прилагођеног лица сата, можете одабрати камеру за снимање

слика или одабрати слику у галерији као прилагођену позадину лица сата.

3) Преузмите бројчаник сата: Притисните дуго на бројчаник сата, превуците крајње десно, кликните на икону + да бисте преузели бројна појављивања бројчаника сата на мрежи (ова функција захтева мрежну везу).

10. Остале функције:

Овај производ је паметни сат телефон заснован на Андроид оперативном систему. Главне функције су у складу са онима других Андроид телефона. Због тога се не помињу у приручнику. Ако имате било каквих питања, контактирајте наше особље за корисничку подршку након продаје.

За више детаља о производу, посетите званичну веб страницу

КОСПЕТ-а: ввв.коспет.цом

11. Уобичајено решавање проблема Резолуције:

1) Сат се не може укључити?

Молимо погледајте „Резолуције за неисправност пуњења” на страни 7.

2) Не можете да повежете телефон са сатом?

Погледајте „Резолуције за неуспешно повезивање” на страни 15.

3) Телефон не може да препозна СИМ картицу?

а. Молимо погледајте „Упутства за инсталацију СИМ картице“ на страници 6. б. Инсталирајте другу потпуно нову СИМ картицу у сат да бисте искључили могућност лоше СИМ картице
ц. Проверите слот за СИМ картицу да видите да ли је прљав или деформисан.

4) Заборавили сте шаблон за откључавање? Сат се не може

откључати?

Посетите званични форум КОСПЕТ-а, преузмите флеш алат и фирмвер (рефлешујте Ром) и флешујте сат.

5) Време приправности сата је превише Укратко, има ли проблема са батеријом?

Практично време приправности зависи од различитих навика коришћења и фреквенције сваког корисника. Овај уређај је заснован на Андроид систему са обиљем функција и моћном конфигурацијом. Када се користе апликације са великом потрошњом енергије као нпр. позиве, апликације друштвених медија и игре, стварно време приправности обично може бити само 3-5 сати.

6) Да ли је сат лако загрејати?

Као што је горе поменуто, овај производ је богат функцијама и моћним конфигурацијама. Ако дуго користите апликације велике снаге. Пошто процесор генерише много топлоте при великој брзини, сат има малу површину и расипање топлоте је релативно споро. Покушајте да избегнете предуго коришћење апликација са великом потрошњом енергије и одвојите мало времена и метода да снизите температуру уређаја на време.

7) Да ли подржава Блуетоотх позивање?

Није подржано, потребно је да инсталирате СИМ картицу да бисте користили функцију позивања.

8) Грешка ГПС функције?

а. Проверите подешавања ГПС-а (гледање → подешавање → веза →ГПС) да проверите да ли је ГПС укључен и подесите ГПС на режим високе прецизности. б. Када први пут користите ГПС функцију, користите ГПС позиционирање на отвореном отвореном простору. Након што ГПС првобитно лоцира град, накнадна употреба ГПС позиционирања ће бити бржа.

Ако имате било каквих других питања, слободно контактирајте КОСПЕТ званичну постпродајну службу за кориснике на:

PRIME S

Slovenščina

Uporabniški priročnik

1.Informacije o varni uporabi:

Hvala, ker ste izbrali izdelke KOSPET. Da zagotovite najboljše delovanje naprave, pred uporabo natančno preberite in upoštevajte vse varnostne informacije.

1) Na bencinskih črpalkah, kemičnih obratih in drugih javnih mestih, kjer je uporaba elektronskih izdelkov prepovedana, upoštevajte ustrezne predpise na tem območju in pri uporabi naprave držite določeno razdaljo od teh mest.

2) Radijski valovi, ki jih ustvarja ta naprava, lahko vplivajo na normalno delovanje vsadljivih medicinskih naprav ali osebnih medicinskih naprav. Če uporabljate te medicinske pripomočke, se o pogojih uporabe teh pripomočkov posvetujte s proizvajalcem medicinskih pripomočkov in upoštevajte njihova navodila.

3) Radijski valovi, ki jih ustvarjajo elektronske naprave, lahko motijo varen let letala. Prosimo, upoštevajte zahteve letalske družbe, da naprava med letenjem ostane izklopljena.

4) Ta naprava lahko normalno deluje v okolju s temperaturo 0 ~ 35 ℃. Napravo s svojimi dodatki lahko hranite na mestu s temperaturo od -20 ℃ ~ +45 ℃. Previsoka ali nizka temperatura lahko poškoduje napravo in povzroči okvare.

5) Naprave ne izpostavljajte ekstremno visokim temperaturam, kot so žgoči sončni žarki, ali v bližini visokotemperaturnih naprav, kot so grelci, pečice, mikrovalovne pečice ali grelniki vode. Visokotemperaturna okolja lahko povzročijo eksplozije baterije ali druge varnostne nesreče.

6) Ta izdelek uporablja litij-polimerno baterijo, ki ni odstranljiva. Da bi se izognili nesrečam, nestrokovnim osebam odsvetujemo razstavljanje baterije.

7) Pred uporabo tega izdelka polnite izdelek 1-2 uri z originalno dodatno opremo

in varnostno potrjenim polnilnikom.

8) Nekateri izdelki KOSPET so opremljeni z magnetnimi polnilnimi kabli. Prosimo, da polnilno napravo hranite stran od drugih kovinskih predmetov, saj lahko magnetna privlačnost med polnilno napravo in drugimi kovinskimi predmeti povzroči požar kratkega stika ali druge nesreče.

9) Izdelki našega podjetja niso sofisticiran medicinski pripomoček. Ugotovljeni srčni utrip, krvni tlak ali druge vrednosti, povezane z zdravjem, so samo za referenco in jih ni mogoče uporabiti kot klinično osnovo.

2.Product Specifikacije:

Model izdelka Procesor	SC9832E + NRF52832 /
RAM in ROM Glej Material pas	PAR2822 1GB + 16GB
Material Zaslon zaslon na dotik	Ceramic + PC
sprednje kamere Side Camera	TPU
Battery	1,6 "IPS 400 * 400 pik
Face ID	zaslona Kapacitivni dotik
zvočnikov	5MP (posodobitev programske opreme)
MIC	8MP (posodobitev programske opreme)
Vibracije	1050mAh litij-polimer baterija
krvi s kisikom Sleep	Podprto
PRIME S	Podprto

Podprto	Podprto
Podprto	Podprto

Navodila za uporabo

Dih trening Podprti	
srčnega utripa Merjenje način gibanja	GPS / A-GPS / GLONASS / Beidou
WIFI	Nano
Bluetooth	IP67 (ne morem nositi v plavanju)
GPS	GSM: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850),
SIM kartica Vrsta	B8 (900) WCDMA
Vodoodporna Stopnja	:B1(2100),B5(850),B2(1900),B8(900)
	TDD LTE:B38(2600MHz), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
omrežje Frekvenčni razpon Podprti	FDD LTE:B1(2100), B2(1900),B3(1800),B5(850), B7(2600),B8(900),B12(700),B17(700), B20(800) 5
Podprti	
2.4GHz	
Bluetooth 4.1	

3.Navodila za namestitev kartice SIM:

1) Za odstranitev uporabite orodje pladenj za kartico SIM.

2) Kartico SIM pritrdite na držalo za kartico SIM.
V uro vstavite predal za kartico SIM.

1) Ta naprava podpira samo kartico Nano SIM.

Obvestila:

Nano

preverite, ali je omrežni frekvenčni pas, ki ga uporablja vaš omrežni operater, skladen s tem izdelkom.

2) Pred namestitvijo kartice SIM

4. Polnjenje ure:

1) Pred uporabo tega izdelka polnite uro 1-2 uri.

2) Priključite podatkovni kabel Pogo na napajalnik in nato napolnite uro.



3) Strogo je prepovedano priključiti polnilni kabel Pogo na kovinske izdelke, ki lahko povzročijo požar.

Rešitve za okvaro polnjenja:

1) Če je povezava med polnilnim kablom in polnilnikom nestabilna, ponovno priključite podatkovni kabel in polnilnik.


2) Če naprave ni mogoče vklopiti ali napolniti, uporabite polnilnik 5V / 2A ali več, da napravo napolnite več kot 20 minut, da aktivirate baterijo.

Uporabniški priročnik

5. Prenesite aplikacijo Watch Assistant:

1) Pred uporabo ure lahko s svojim mobilnim telefonom optično preberete spodnjo QR kodo, da prenesete GaoFit.

2) Ali pa lahko poiščete GaoFit v trgovini Google Play in Apple App Store za prenos.



8

6. Namestite aplikacijo Watch Assistant:

1) Ko nameščate APP, morate GaoFitu dati dovoljenja za uporabo Bluetooth telefona, pošiljanje sporočil, pridobivanje vaše lokacije itd.

2) Ko namestite aplikacijo GaoFit na svoj Android telefon, nekateri telefoni zahtevajo, da v sistemskih nastavitvah nastavite GaoFit kot aplikacijo "belega seznama", da zagotovite, da se ta aplikacija ne bo na silo zaprla, ko je telefon izklopljen.

Slika prikazuje mobilne telefone Huawei. Različni modeli mobilnih telefonov imajo različne nastavitve.

9

3) Pred uporabo aplikacije morate registrirati račun, nato pa lahko aplikacijo uporabite po prijavi.

7. Povežite telefon in uro prek GaoFita:

1) Potisnite uro navzdol, da vstopite v meni, kliknite na " " za vstop v vmesnik za povezavo.

2) Kliknite za vstop v napravo na GaoFit, kliknite " " v zgornjem desnem kotu, da skenirate QR kodo ure.

3) Dotaknite se para na telefonu in uri.

4) Ura in mobilni telefon sta uspešno povezana.

5) Za telefone iOS morate dovoliti obvestila iz ure iPhone.

Opomba: iPhone lahko odloži pojavno pogovorno okno. Če uri ne dovolite prejemanja obvestil iPhone, vaša ura ne bo mogla sinhronizirati najnovejših telefonskih klicev, besedilnih sporočil in sporočil aplikacij za oblikovanje.

6) V vmesniku naprave kliknite PRIME S, da vnesete več nastavitev: tihi način, opomnik aplikacije, iskalna naprava, pomožni vnos itd.

Pomožni vnos: Ko vnesete besedilo v telefon, bo ura sinhronizirala besedilo.

7) Uro lahko prenesete na svojo uro tukaj

Uporabniški priročnik

Telefona in ure ni mogoče povezati, način odpravljanja težav: 1)

Prepričajte se, da je Bluetooth na mobilnem telefonu in uri vklopljen.

2) V Phone-Settings-Bluetooth izbrišite vse seznanjene naprave Bluetooth; na strani, kamor želite povezati uro, kliknite »ikono koša za smeti«, da izbrišete vse seznanjene naprave, znova zaženite uro in telefon ter se nato znova povežite.

3) Ponovno prenesite in namestite GaoFit.

4) Preklopite na drug mobilni telefon, da prenesete povezano uro GaoFit.

5) Če nobena od zgoraj navedenih rešitev ne deluje, se obrnite na službo za strankena KOSPETafter-sales@kospet.com.

8. Oglejte si navodila za uporabo:

stran s hitrimi nastavitvami 1:

vstopite naza povezavo
stran.

Vklopite način za letalo.

Uporabniški priročnik,

stran s hitrimi nastavitvami 2:

način Ne moti:
ko je ta funkcija vklopljena, bo ura v tihem načinu in vsa sporočila in klici vas ne bodo več spominjali.

Svetlost zaslona:
kliknite to območje, da nastavite raven svetlosti zaslona.

Zaslon za prebujanje:
dvigniko je ta funkcija vklopljena, se zaslon samodejno prebudi, ko dvignete zapestje.

Prenos podatkov:
Ko je ta funkcija vklopljena, se bo povezala z omrežjem prek mobilnih podatkov.

GPS:
vklopite ali izklopite funkcijo določanja položaja GPS.

Bluetooth / WIFI:
Hitro vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth / WIFI.

Uporabniški priročnik,

stran s hitrimi nastavitvami 3:

vstopite v dvojni sistem (način Android/športni način), da preklopite v uporabniški priročnik,

stran s hitrimi nastavitvami 4:

počistite aplikacije v ozadju

Druga navodila za hitro delovanje:

na katerem koli vmesniku za 2 sekundi pritisnite gumb za vklop in vstopite. meni za hitre nastavitve.

kroga zaslona

Zaustavitev

zagona

Stikalo za način

ponovnegaRecentTasks

Nastavitev načina
prikaza
kvadratnega/krožneg
a zaslona.

9. Nastavitve ure:

1) Spreminjanje številčnice ure: Dolgo pritisnite številčnico ure, povlecite levo ali desno, da izberete uradni številčnico ure KOSPET.

2) številčnica ure po meri: dolgo pritisnite številčnico ure, povlecite do vmesnika obrazca po meri, lahko izberete kamero za fotografiranje ali izberete sliko v galeriji kot ozadje obraza po meri.

Uporabniški priročnik

3) Prenesite številčnico ure: dolgo pritisnite številčnico ure, povlecite v skrajno desno, kliknite ikono +, da prenesete številne prikaze številčnice ure v spletu (ta funkcija zahteva omrežno povezavo).

10. Druge funkcije:

Ta izdelek je pametna ura, ki temelji na operacijskem sistemu Android. Glavne funkcije so v skladu s funkcijami drugih telefonov Android. Zato v priročniku niso omenjeni. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na naše poprodajno osebje za pomoč strankam.

Za več podrobnosti o izdelku obiščite uradno spletno stran

KOSPET: www.kospet.comUre

11. Pogosto odpravljanje težav Rešitve:

1)ni mogoče vklopiti?

Glejte "Rešitve za polnjenje" na strani 7.

2) Telefona ne morete povezati z uro?

napake priGlejte "Rešitve za neuspešno povezavo" na strani 15.

3) Telefon ne prepozna kartice SIM?

a. Prosimo, glejte »Navodila za namestitev kartice SIM« na strani 6. b. V uro namestite drugo čisto novo kartico SIM, da izključite možnost slabe kartice SIM. c. Preverite režo za kartico SIM in preverite, ali je umazana ali deformiran.

4) Ste pozabili vzorec za odklepanje?ni mogoče odkleniti?

Ure Obiščite uradni forum KOSPET, prenesite orodje za flash in vdelano programsko opremo (Re-flash Rom) in preklopite uro.

5) Čas pripravljenosti ure je preveč skratka, je problem z baterijo?

Praktični čas pripravljenosti je odvisen od različnih navad uporabe in frekvenc posameznega uporabnika. Ta naprava temelji na sistemu Android z bogatimi funkcijami in zmogljivo konfiguracijo. Ko se uporabljajo aplikacije z veliko porabo energije, kot je npr. klice, aplikacije za družabne medije in igre, dejanski čas pripravljenosti je lahko običajno le 3-5 ur.

6) Ali se uro zlahka segreje?

Kot je navedeno zgoraj, je ta izdelek bogat s funkcijami in zmogljivimi konfiguracijami. Če dalj časa uporabljate visoko zmogljive aplikacije. Ker procesor pri visoki hitrosti ustvarja veliko toplote, je ura z majhno površino in odvajanje toplote je relativno počasno. Poskusite se izogniti predolgo uporabi aplikacij z visoko porabo energije in si vzemite nekaj časa in metod, da

pravočasno znižate temperaturo naprave.

7) Ali podpira Bluetooth klicanje?

Ni podprto, za uporabo funkcije klicanja morate namestiti kartico SIM.

8) Napaka funkcije GPS?

a. Preverite nastavitev GPS (ura → nastavitev → povezava →GPS), da preverite, ali je GPS vklopljen, in nastavite GPS na način visoke natančnosti. b. Ko prvič uporabite funkcijo GPS, uporabite GPS pozicioniranje na odprtem zunanjem območju. Potem ko GPS prvotno locira mesto, bo kasnejša uporaba GPS pozicioniranja hitrejša.

Če imate kakršna koli druga vprašanja, se obrnite na uradno poprodajno službo KOSPET na: